SUB POWER PWB ASS'Y
LCA10353-02D (SFP-9505A)

MAIN POWER UNIT
CN9005 QGA3901C1-05
370V 1
NC 2
GND 3
GND 4
5
GND3

H9001 LC32589-001B
IC9001 STR-W6765-F5
Drain
NC
S/GND
Vcc
SS/OLP
FB
OCP/BD

C9001 QEZ0674-476
1W R9004
1W R9005
GND3
C9003 2KV
K9003 BW
K9002 BW
C9004 470p CH
C9010 1/50
R9001 100 QRK126J-101X
C9007 47/50
R9002 0.33 QRM059J-R56
R9003 OPEN
D9001 MTZJ33B-T2
D9002 QUY150-150Y
D9003 QUY153-050Y
D9004 RGP10J-04TS-T3
D9005 *3
D9006 RGP10J-04TS-T3
R9006 1.8k 1/2W
R9007 OPEN
C9005 OPEN
C9006 0.0056
D9007 OPEN
Q9001 OPEN
C9011 OPEN
R9010 .47 QRZ9017-470

C9901 QCZ9079-102
C9902 QCZ9079-102
Y9901 OPEN
GND3
GND2

D9010 OPEN
C9902 QMFZ043-5R0Z-J1
C9002 0.0033 630V QFP32JK-332
R9008 560 1/2W
R9013 OPEN
R9009
K9001 BW
D9008 SARS01-T2
D9009 SARS01-T2

T9001 QGS0247-001

C9008 .1 PS
R9011 3.3k
R9012 1k
D9011 *3
C9009 OPEN
PC9001 *
VOLTAGE FEED BACK
R9051 1k
R9059 1k
C9056 OPEN
R9052 OPEN
R9054 OPEN
R9053 12k
R9055 8.2k 1% QRA14CF-8201Y
C9057 .1 PS
IC9051 UTC1143T-T ERROR AMP
R9057 9k 1% QRA14CF-2001Y
C9059 OPEN
R9058 27k
GND1
GND2

K9051 BW
C9050 OPEN
H9002 -(1/3) LC32473-001A
D9051 FMX-22S
C9051 220/25 QECQ1EM-228
C9052 220/25 QECQ1EM-228
R9050 3W
L9300 OPEN
H9002-(2/2)
D9053 OPEN
C9054 OPEN
C9060 OPEN
Y9301 QUY160-100Y
D9052 RU3YYTFC4
CP9051 FCP-N50-Y
CP
D9054 OPEN
C9053 100/25 QEHR1EM-108Z
C9055 OPEN
R9060 OPEN
D9055 OPEN
D9056 OPEN
Y9302 QUY160-100Y

IC9301 OPEN
H9002-(3/3)
IN OUT GND Vadj ON OFF
1 2 3 4 5
C9300 OPEN
D9301 OPEN
C9301 OPEN
L9301 OPEN
L9302 OPEN
C9302 OPEN
C9303 OPEN
D9303 OPEN
C9304 OPEN
R9300 OPEN
R9301 OPEN
R9302 OPEN
R9303 OPEN
GND1

CN9001 QGA7901C1-02
1 AUDIO_VCC
2 AUDIO_GND
AUDIO PWB ASS'Y CN600B (SHEET25)

CN9002 QGA2501C5-07Z
1 15V
2 15V
3 GND
4 GND
5 NC
6 GND
7 5V
DISPLAY INTERFACE PWB ASS'Y (3/3) CN00E (SHEET24)

CN9010 OPEN
1 BT32V
2 19V
3 19V
4 GND
5 GND
6 15V
7 GND
8 LB_PRO
9 GND
OPEN

Y9303 OPEN
GND1 GND4
Y9304 OPEN
GND2 GND5

LIVE(⊥) ISOLATED(⏚)

* DIFFERENCE LIST

MODEL	VM-50DH50A VM-42DH4A VM-50DH4A	VM-50X575KZA VM-50X575TZA VM-42X795XA VM-50X795ZA	VM-Z50DX4A	VM-Z500V4CA VM-Z500X4SA
ASSY NO.	SFP-9601A	SFP-9505A	SFP-9312A	SFP-9313A
	OLLC04305 -02	OLLC04305 -02	OLLC04305 -03	OLLC04305 -04
PC9001	PC123Y22FZ	PS2581AL1-A (2W)	PC123Y22FZ	PC123Y22FZ
R9004	QRL01EJ 10X	QRL025J 10X	QRL01EJ 10X	QRL01EJ 10X
R9005	QRL01EJ 10X	QRL025J 10X	QRL01EJ 10X	QRL01EJ 10X
R9009	QRL03EJ 220X	QRL039J 220X	QRL03EJ 220X	QRL03EJ 220X
R9050	QRL03EJ 181X	QRL039J 181X	QRL03EJ 181X	QRL03EJ 181X
C9003	QCZ0354 472Z	QCZ0340 -471	QCZ0354 472Z	QCZ0354 472Z